



Specificaties Philips LED Bulkhead  
Coreline WL140V Wit 20.9W 1850lm -  
830 Warm Wit | 390mm - IP65 -  
Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 243339                       |
| EAN              | 8719514528772                |
| Merk             | Philips                      |
| Fabrikantnaam    | WL140V LED20S/830 PSU MDU WH |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur) | 50000                        |
| Energielabel     | F                            |
| D-Mark           | Ja                           |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 89                          |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Powerfactor         | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Type Armatuur            | Professional               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule            |
| Kleur Armatuur           | Wit                        |
| Kleur behuizing          | Wit                        |

## Afmetingen

---

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 85 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|