



Caractéristiques Philips Ballast Ferromagnétique Forte Puissance HID BHD 2000 L76 380 400 415V 50Hz HP-31

[Voir le produit](#)

## Product Details

Vendu à l'unité - Carton complet 1

## Informations Générales

|                  |  |
|------------------|--|
| Réf.             | 180300                                   |
| EAN              | 8711500996695                            |
| EOC FR           | 996695                                   |
| Marque           | Philips                                  |
| Nom du fabricant | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 |
| Garantie Totale  | 1 an                                     |

## Informations techniques

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Technologie                  | Accessory         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 0                 |
| Adapté pour lampe            | HPI, HPL, MH, SON |
| Ballast pour lampe           | HPI, HPL, MH, SON |
| Puissance Maximale Estimée   | 2000              |
| Connexion du Luminaire       | Vis               |
| Nombre de lampes             | 1                 |
| Type d'accessoires           | Ballast           |

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands