



Caractéristiques Eglo Connect.Z Smart  
Encastré Spot Éclairage de salle de  
bains Fueva 6-Z Plastique Nickel  
Satiné 8.4W 1020lm - 827-865 Variable  
Blanc + RGB | Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 254550                                   |
| EAN                          | 9008606331024                            |
| Marque                       | Eglo                                     |
| Nom du fabricant             | SET 3XLED-RGB/CCT-INCLOSED.Ø86 NICKEL-M. |
| Garantie Totale              | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000                                    |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré   |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calnex Smart |
| Lighting Control                  | Zigbee  |
| Tension (V)                       | 220-240   |
| Dimmable                          | Oui, avec une ampoule dimmable seulement                                |
| Lumen per watt                    | 121.4   |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour                             |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89   |
| Couleur Claire                    | RGBW  |
| Options de couleur                | Blanc réglable, RGB   |

## Informations de l'appareil

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montage                | Encastré         |
| Indice de Protection   | IP44             |
| Logement               | Plastique        |
| Couleur du Luminaire   | Satin Nickel     |
| Eclairage de Secours   | Non              |
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction |

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Diamètre (mm) | 88 |
|---------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|