



Specificaties Noxion LED Floodlight Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830 Warm Wit | IP44 - Bewegings- en Lichtsensor - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 248952   |
| EAN              | 8719157048989  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP44 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garantie         | 4 jaar   |
| Levensduur (uur) | 30000  |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt        | 110                         |
| Gradenbundel (graden) | 110                         |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |
| Kantelbaar            | Ja                          |
| Powerfactor           | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Opbouw                |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100cm           |
| Optische Afdekking       | Glass                 |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch           |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +100             |
| Kleur Armatuur           | Zwart                 |
| Behuizing                | Aluminium             |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 175 |
| Breedte (mm) | 48  |
| Hoogte (mm)  | 200 |

## Sensor Informatie

---

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Lichtsensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                          |
| Sensorbereik (m)             | 10                           |
| Sensor Tijdsinstelling       | 6 sec - 5 min                |